



Оповещатель
охранно-пожарный световой
«Призма-102»
ПАСПОРТ
САПО.425543.026ПС



Сертификат соответствия
С-RU. ПБ01.В.00869

Общие сведения

1

Оповещатель охранно-пожарный световой «Призма-102» (далее – оповещатель) предназначен для указания путей эвакуации при возникновении опасности, а также в качестве информационного табло. Оповещатель выпускается в вариантах исполнения:

Призма-102»	Вариант исполнения	Надпись на оповещателе
	00	«ВЫХОД»;
	01/02	«Направление к выходу влево/вправо»
	03	«Закладный выход»
	04	«Автоматика отключена»
	05	«Порошок уходи»
	06	«Порошок не входи».
	07	Индивидуальное исполнение по заказу

Технические характеристики

Напряжение питания постоянного тока	от 9,0 до 14,0 В
Максимальный потребляемый ток, не более	20 мА
Диапазон рабочих температур	от -30 до +55 °С
Относительная влажность воздуха (при температуре + 40 °С)	до 93%
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96	IP41
Габаритные размеры, не более	290x100x20 мм
Масса, не более	0,5 кг
Срок службы оповещателя, не менее	10 лет

Комплект поставки

2

- оповещатель охранно-пожарный световой «Призма-102» САПО.425543. 026 1 шт.
- паспорт САПО.425543.026ПС 1 шт.
- упаковка 1 шт.

Указание мер безопасности

3

По способу защиты от поражения электрическим током оповещатель относится к приборам III класса по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Питание оповещателя осуществляется постоянным напряжением до 14 В.

При установке оповещателя на высоте и его дальнейшем обслуживании необходимо соблюдать правила работы на высоте.

4 Подготовка к работе

Оповещатель крепится на жесткую опору. При установке вне помещений необходимо защитить оповещатель от атмосферных осадков козырьком или установить под навесом. Расстояние между центрами шурупов равно 240 мм.

При подключении указателя требуется соблюдения полярности. Маркировка полярности нанесена вблизи клеммника.

По окончании монтажа необходимо провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.

5 Гарантии изготовителя

Срок гарантийных обязательств 3 года. Срок гарантийных обязательств за пределами Российской Федерации 1 год.

В течение этого срока изготовитель обязуется производить по своему усмотрению ремонт, замену либо наладку вышедшего из строя прибора бесплатно. На приборы, имеющие механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются. Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня покупки прибора.

6 Свидетельство о приемке

Оповещатель охранно-пожарный световой «Призма-102» САПО.425543.026 вариант исполнения _____ признан годным к эксплуатации.

Дата _____ Штамп _____ Дата _____ Печать _____
выпуска _____ ОТК продажи _____ магазина

7 Контактная информация

Техническая поддержка тел.: (383) 212-59-67 skype: servisberdsk

ООО «Альфа-Арсенал» тел.: (383) 301-44-33 e-mail: info@arsenalnpo.ru
Россия, 630073, г. Новосибирск факс:(383) 340-88-87 сайт: www.arsenal-npo.ru
мкр. Горский, 8а

Сервисный центр Россия, 630087, e-mail: support@arsenalnpo.ru
г.Новосибирск, а/я 25

Призма – 102 18-10-2010