VIEW™ | Согласующий трансформатор

XT9170 – согласующий трансформатор

Согласующий трансформатор от Clearone позволяет усилителям VIEW работать с акустическими системами на 70 или 100 В.

СОГЛАСУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР

ПРИМЕНЕНИЕ

+ Конференц-связь
+ Многозонное оповещение
+ Аварийное оповещение
+ Корпоративные мероприятия
+ Системы звукоусиления

ПРЕИМУЩЕСТВА

+ Преобразует сигнал для акустических систем на 8 Ом в сигнал для акустических систем на 70 или 100 В.
+ Может быть установлен в рэковую стойку или автономно.
+ XT9170 оснащен входными разъемами 2-pin Phoenix для сигнала на 8 Ом и винтовыми клеммами для выхода на 70/100 В. Такая конструкция позволяет использовать трансформатор как автономно, так и с системами ClearOne VIEW, обеспечивая традиционный способ подключения низкоомных IP A/V систем к громкоговорителям на 70/100 В.

> ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

> МАКСИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ К XT9170 ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ В ЗОНЕ

Примечание: Таблица показывает максимальное число громкоговорителей на 70/100 В, которое может быть подключено в зоне на соответствующий отвод трансформатора.

Артикул: XT9170

Максимальное число громкоговорителей в зоне в зависимости от их мощности								
Усилитель	**Число каналов**	**Мощность (RMS)**	**1/2 Вт**	**1 Вт**	**2 Вт**	**4 Вт**	**8 Вт**	**16 Вт**
SL254	2	25	50	25	12	6	3	1
SL251	2	50	100	50	25	12	6	3
SL9250	2	50	100	50	25	12	6	3
AMP2200	2	200	400	200	100	50	25	12
AMP2200 (мостовая схема)	2	600	1200	600	300	150	75	13

Powered by StreamNet™

© 2010 Clearone. all rights reserved. other product names may be trademarks of their respective owners. Information in this document subject to change without notice. 802-000-043-Ds rev. 1.0. may 2010.