



ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ СВЕТОВОЙ  
Молния М-1224 Ультра, Молния М-1224 Ультра мини  
ПАСПОРТ

### 1. Назначение

Оповещатель охранно-пожарный световой (далее оповещатель) предназначен для обозначения эвакуационных выходов, путей эвакуации людей при возникновении опасности, а также в качестве информационных табло. Оповещатель может комплектоваться следующими креплениями: универсальное, торцевое, подвесное.

### 2. Технические характеристики

Характеристики	Молния М-1224 Ультра	Молния М-1224 Ультра мини
Напряжение питания постоянного тока, В	от 9 до 30	от 9 до 26
Номинальный ток потребления, мА, не более	$46_{-2}^{+2}$	$40_{-2}^{+2}$
Степень защиты оболочки, ГОСТ 14254	IP 52	
Габаритные размеры, мм, не более	330x290x27 (для универс. крепления)	306x124x12
Масса, кг, не более	0,47	0,24
Температура эксплуатации, °С	-50 ... +50	
Срок службы, лет	10	

### 3. Подключение

- 3.1 Перед подключением к линии питания светового оповещения убедитесь, что она обесточена.
- 3.2 Подсоедините линию питания к проводам оповещателя через распределительную коробку (приобретается отдельно) с учетом полярности (белый провод – это «+»).

